MANUAL DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO

**Como instalar / desinstalar**

O aplicativo deve ser instalado o mesmo que todos os aplicativos nativos Symbian.

**Instalação** - Transfira a aplicação para o seu dispositivo via Bluetooth, Cabo USB, ou Download OTA (SMS), e você será automaticamente solicitado a instalar o aplicativo.

*** NOTA:** Instale na **memória interno do celular** para um melhor desempenho e estabilidade. Salvar clipes para o seu cartão de memória.

**Desinstalação -** Para desinstalar o aplicativo,vá para a App. Manager (Normalmente Menu -> Configurações - Dados Dom -> App Mons), selecione **TRa** da lista, e escolha Opções -> Remover. Isso irá desinstalar o aplicativo totalmente. Se você tiver habilitado a opção "Protegido", você não será capaz de desinstalar o aplicativo até que você desabilitar essa configuração.

----> **NOTAS IMPORTANTES - LEIA!** <-----

Para inserir o nº do registro vá à esquerda **"Opções"** e escolha a **opção "Register"**. Insira os nº de registro, em seguida, pressione o botão "Opções" novamente a tecla e escolha a **opção "Register"** para completar a instalação.

Após ter inserido o nº do registro desligue e ligue novamente o aparelho envie de um **SMS em branco** para a senha (por padrão é **555555**), **para abrir o programa** e dar inícios as configurações.






**ATENÇÃO:** Para receber os email com as gravação é necessário que o celular espionado tenha internet ativa, por:

**- Chip 3G** (qualquer operadora / o envio de dados é gratuíto), ou

**- WAP** (gasta créditos para o envio de dados) ou

**- Wi-Fi** (rede interna / gratuíto)

Entre em "Menu > **Web > Opções** > **Configurações** > Ponto de Acesso > Definido pelo usuário" - e escolha a conexão web correta (ex. Tim Connect Fast / Vivo Internet /

**Usando o aplicativo**

**LOG( REGISTROS)**

-> Opções (tecla Esquerda)

**+ Play** - Reproduz o clipe de áudio

**+ Delete** - Exclui o clipe selecionado

**+ Marcar** / Desmarcar

* **Mark -** Mark o clipe para executar uma ação

* **Mark All** - Marcar todos os clipes, para executar uma ação em todos (ou seja, enviar, deletar, etc)

**+ Copiar para Galeria** - Copia o clip (s) para o padrão Galeria de imagens do dispositivo para facilitar o acesso fora de Total Recall

**+ Detalhes -** Exibe os detalhes do clipe (tamanho, duração, formato, etc)

**+ Rename -** Permite renomear manualmente o clipe

**+ Nota Editar** - Editar um texto da nota atribuída ao clipe (válido apenas no dispositivo)

**+ Enviar**

* **Via Bluetooth**

* **Via IR**

* **Via MMS**

* **HTTP**

**-> Voltar** (tecla direita)

**SETTINGS(CONFIGURAÇÕES)**

**Auto Recording (Gravação de Auto)**

**ALL (**configuração padrão**) -** grava todas as chamadas **efetuadas e recebidas**

**Incomming -** Grava todas as **chamadas recebidas** automaticamente

**Outgoing -** Grava todas as **chamadas efetuas** das automaticamente

**List only -** Grava chamadas apenas de números definido na lista (Conjunto esses números na lista de Ambiente)

**Exclude List -** ( Excluir Lista) Excluir Lista chamadas somente os registros que não são definidos na sua lista (Conjunto esses números na lista de Ambiente)

**Off** - Gravação de chamadas é condicionada desativada

****DEIXE EM ALL**

**Spy Call Recording( Espião de gravação de chamada)** - Indica se você deseja que o o software grave as ligação de chamadas **YES** ou **NO** se deseja

**DEIXE EM YES**

**Call Recording Format(Forma de Gravação de Chamada)**

**DEIXE em AMR**

**Beep Suppression( Ativar ou Desativar o Beep)**- Normalmente você não precisará ajustar isso, no entanto, se você quiser ativar o bipe, ajuste esta opção para "desativar"

Se as gravações a cada 20 segundo tiver acionando o beep deixe em enable

**ENABLE -** significa ativar **- Desativar** - Beep será ouvido

**DISABLE -** significa desativar **- Desativar** - Beep será ouvido

**DEIXAR EM ENABLE**

**Caso continue ouvindo o beep faça o seguinte no menu do celular:**

**Ferramentas** > Perfis > Normal > Personalizar > Sinal de Aviso > **Desativar.**

**Save In(Guarda em )-** Isso permite que você escolha onde quer que os clips de áudiosejam salvos. As opções são: Telefone (clipes serão privada para a aplicação),

* **Phone Memory** - Memória Interna do celular

* **Phone Gallery** - Galeria de memória do celular

***E: Memory** – Cartão de Memória externo de forma oculta

***E: Memory Gallery** -Galeria de Memória do Cartão

**DEIXAR EM E: Memory**

**Password( Senha)** - Altera a senha de acesso ao aplicativo. Esta senha deve ser numérica e SEIS (6) caracteres. O padrão é 555555

**Se for usar o sistema para ocultar o programa Cadastre uma nova senha**

** **Depois de oculto**, pedido só pode ser acessada através do envio de um **SMS em branco** para a senha (por padrão é **555555**)

**Auto Start** (**Auto iniciar automático**)**-** Ativar ou desativar o início automático na reinicialização do dispositivo. Defina como Ativada por padrão

**YES** ou **NO**

**DEIXE EM YES**

**Debug Log**( **Depurar Registro**) **-** Se for definido como Sim, o aplicativo irá criar um log de execução para nos ajudar a rastrear qualquer problema que possa ter. E também fica registrado todas as ligações efetuadas e recebidas

**YES** ou **NO**

**DEIXE EM YES**

**ADVANCED SETTINGS (CONFIGURAÇÕES AVANÇADAS)**

* Estas configurações tem dois **MENUS MAIN** e **DATA** e só estarão disponíveis depois que um código de registro válido foi digitado

**MENU - MAIN(Principal)**

**Access Point (Ponto de Acesso)**

+ **Detecção automática** - Aplicação irá escolher automaticamente no primeiro dia útil APN

+ Alternativamente, você pode escolher manualmente a APN para usar na lista dada

**Auto Send (Envio automático)**

**Para** + Email + Web **-** Carregamentos de dados para a sua conta de web remoto e encaminha para uma conta de e-mail

+ Para Web - Carregamentos de dados para a sua conta de web remoto só

+ E-mail - Encaminha dados via nossos servidores para a sua conta de e-mail especificado

**Send To** (**Enviar para**) – **digite seu endereços de e-mail** o qual é encaminhado para os nossos servidores via com base nas definições acima

**Protected** (**Protegido**) - Quando **ativada** evita uma **desinstalação** do gerenciador de aplicativos

**YES** ou **NO**

**Se protegido DEIXE EM YES**

**Monitor Number** (**Número do celular controlador**) –Digite o número do celular que vai ser o controlador das funções do celular espião o qual enviará dados via SMS.

**Hide Application** (**Ocultar Aplicação**) - Esconde o ícone do aplicativo da pasta de aplicativos instalados e no Gerenciador de Tarefas.

**YES** ou **NO**

**Se ocultar DEIXE EM YES**

**OBS:** Para o remover o ícone do programa na pasta de aplicativo vá para o gerenciador de aplicativos selecione **TRa ICON** "opção" Remover logo após desligue e ligue o aparelho, o programa ficará totalmente oculto.

** **Depois de oculto**, pedido só pode ser acessada através do envio de um **SMS em branco** para a senha (por padrão é **555555**)






**MENU – DATA (DADOS)**

**Delete After Send** (**Suprimir Após Enviar**) - Automaticamente elimina o clipe de áudio gravado após o envio. Caso você queira excluir as gravações do celular após o envio por email selecione "YES" caso contrário "NO". Lembrando que essas gravações ocupam espaço na memória do celular, embora só sejam acessadas através de senha e não aparecem ao usuário, caso queira deletar as gravações é só remover.

**YES** ou **NO**

**DEIXE EM Yes ou NO**

**Data to Upload** (**Dados para Upload** (download)) - Marque as caixas dos dados preferenciais que devem ser enviados com base em suas configurações de upload ou programados

+ SMS - irá registrar todos os SMS enviados e recebidos

+ Call - irá registrar todos os registros de chamadas (entrada e saída)

+ Contatos - irá registrar todos os contactos adicionados recentemente

+ Audio Clips - vai carregar gravações de conversas de áudio

**Data to SMS( Dados de SMS)** - Marque as caixas dos dados preferido que deveria ser enviado via mensagem SMS para o número do seu **celular controlador definido**. *

Encargos padrão SMS aplicar!

+ SMS - qualquer entrada / saída sms

+ Call - qualquer registo de chamadas

+ Contatos - qualquer contato recentemente adicionado

**Data Notification(Dados de Notificação)** - Se ativado irá enviar um SMS para o número do celular monitorador sempre que novos dados com sucesso, foi enviado para o painel da web remoto

**YES** ou **NO**

**DEIXE EM YES SE ATIVAR Data to SMS**

**Confirm Command(Confirme Comando)** - Aplicação vai responder a um número que enviou o comando de SMS confirmando que foi recebido.

**YES** ou **NO**

**DEIXE EM YES**

**Schedule Type (Agenda de Programação)**

**+ Disabled** (**Desativar**) desativa agenda de programação – o qual os dados são carregados como ocorre em tempo real

**+On SMS( Por SMS)** - Os dados são guardados até um comando de SMS é recebido

**+Interval( Intervalo)** - Os dados são carregados no intervalo predefinido

**+ Time( Tempo)** - Os dados são enviados a uma hora diária

**- Interval (in Minutes) (Intervalo (em minutos))** - Intervalo no qual os dados são carregados se o Schedule tipo é definido como o "Intervalo"

**- Time( Tempo)** - Momento em que os dados são enviados diariamente se Tipo de agenda é definida como "Time"

## WEB CONTA DE USUÁRIO

**Painel de controle  click no link abaixo**

http://www.killermobilesoftware.com/central

**Entrar Padrão:**

**Usuário (**Username**)** : fornecido a você (**seu IMEI**)

**Senha (**Password**)** : 555555 (você pode e deve mudar isto após primeiro login)

** A conta Web é limitado a 100MB de espaço**

**Em seguida, ajuste as seguintes configurações:**

GPS Leash Latitude

Longitude Leash GPS

GPS Leash Radius

Tipo de alerta

GPS Intervalo (intervalo em que a aplicação apresentará um relatório para a conta da web com a sua localização).

**Comandos de SMS**

Nosso remoto SMS Comandos adicionar funcionalidade adicional e flexibilidade tanto para a aplicação em si e o nosso painel de web remoto.

**Troque a senha** 555555 com aplicação real.

Envie uma mensagem de texto **do celular controlador** com o código e senha para o **celular monitorado.**






**Exemplo de comando**: <senha> KMS PT = KMS555555EN

**OBS:** Exemplo de comando com o parâmetro: **KMS** <senha> **GSE** <intervalo> (**5 minutos de intervalo**) = KMS555555GSE **5**

**Intervalo** <intervalo> é o tempo em minuto que ficará acionado o envio das informações das coordenadas do GPS "**dê um espaço entre a última letra e o tempo de intervalo**

**EX:** KMS555555GSE **5**

**NOTA:** Qualquer coisa dentro de <> é obrigatório, enquanto a [] é opcional. Por <senha> padrão é 555555

**KMS**<senha> **ENBL** - Habilitar TRa

**KMS** <senha> **DSBL** - Desabilite TRa

**KMS** <senha>**SREC** - Iniciar gravação de som ambiente duração de 34 minutos no máximo

**KMS** <senha> **STREC** - Parar gravação de som ambiente

**KMS** <senha> **GSWEB** <intervalo> - Iniciar o envio de **GPS** com intervalo via WEB

**KMS** <senha> **GSEMAIL** <intervalo> - Iniciar o envio de **GPS** com intervalo via EMAIL

**KMS** <senha> **GSSMS** <intervalo> - Iniciar o envio de **GPS** com intervalo via SMS

**KMS** <senha> **SGTR** <tries> <intervalo> - Set **GPS** tenta no caso de dados NAN

- **EX:** <tries> é a quantidade de tentativas vamos colocar **3** e o <intervalo> é o tempo em minuto que ficará acionado o envio das informações das coordenadas do GPS vamos colocar **5** **EX: KMS**555555**GSE 3 5** dê o espaço entre a última letra o 3 e o 5

**KMS** <senha> **GSSTOP** - Para o **GPS** de origem

**KMS** <senha> **CIF** - Receber Informação do Celular monitorado

**KMS** <senha> **SVID** **<**duração em segundo **><**intervalo em minutos**>** - vídeo clipe Recorde e uploads / envia por suas configurações.

- Defina **0** para o intervalo de gravação de vídeo apenas uma vez.

- A **10** segundo de vídeo clipe será cerca de 90 kb. **EX: KMS**555555**SVID 10 0** (grava um clipe de 10 segundo apenas uma vez)

**KMS** <senha> **SIP** < ENDEREÇO SEM HTTP:> / / > - Definir IP

**KMS** <senha> **MNUM** <Monitor Number> - Definir ou trocar o número do celular controlador **Ex: KMS**senha**MNUM**01188234436

**KMS** <senha> **UDATA** - Envie todos os dados armazenados manualmente

**KMS** <senha> **SIMNOFL** - Tirar foto sem flash

**KMS** <senha> **SIMFL** – **Tirar foto com flash**

**KMS** <senha> **SIMFR** - Filmar Imagem da câmera frontal

**KMS** <senha> **SIMFRFL** - Filmar Imagem da câmera frontal com flash

**KMS** <senha> **UDC** – Carregar todos os contatos da agenda para o Painel do servidor e para seu email

**KMS** <senha> **TAPN** - Testar Access Point( ponto de acesso da internete) e envie o resultado por SMS

**KMS** <senha> **SETAP** <Access Nome Point >– Acessar o nome do Ponto de Acesso

**KMS** <senha> **PRO** <Value> - Protegido ... 1 = protegidas, 0 = sem proteção

**KMS** <IMEI> **SPWD** <IMEI> <Nova senha > - Definir nova senha

**KMS** <senha> **RSRT** - Reinicie o dispositivo

**KMSDLS** - Download configurações para o aplicativo a partir do painel (sem senha necessária)

**KMSULS** - Upload de Configurações do aplicativo para o painel (para backup) (sem senha necessária)

**Sites de Softwares espião -** www.softspycell.com.br

**Curso de Detetive** www.institutodeinteligencia.com.br